

TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM BẢO ĐỘNG 48 KÊNH

TB-WAB48

Tính năng

- Tủ điều khiển trung tâm báo động có khả năng tích hợp các cảm biến và thiết bị ngoại vi không dây. Hỗ trợ thư viện giọng nói tùy chỉnh.
- Hệ thống hybrid: 8 vùng tích hợp trên bo mạch và khả năng mở rộng đến 40 vùng có dây/không dây; 4 đầu ra tích hợp trên bo mạch (2 đầu ra rơ-le và 2 đầu ra I/O), có thể mở rộng đến 44 đầu ra có dây/không dây.
- Giao tiếp hai kênh, truyền tải sự kiện báo động và các tín hiệu khác qua LAN, PSTN, GPRS hoặc 3G/4G, sử dụng kênh chính và kênh dự phòng với mức độ ưu tiên có thể cấu hình.
- Xác minh video bằng 2 kênh tích hợp camera IP, hỗ trợ ghi video (5 giây trước báo động + 2 giây sau báo động, hoặc 2 giây trước báo động + 5 giây sau báo động) để xác minh qua email nhận báo động hoặc ứng dụng di động.
- Hỗ trợ kích hoạt/vô hiệu hóa báo động thông qua bàn phím, điều khiển từ xa, ứng dụng di động, phần mềm, SMS và thẻ.
- Thông báo báo động gửi thông báo qua tin nhắn và ứng dụng phần mềm.
- Hỗ trợ giao thức: Cloud P2P, CSV-IP và DC-09.
- Hỗ trợ 1 bus Speed-X.



Thông số kỹ thuật

Tính năng phần mềm	
Vùng	48 (8 vùng tích hợp trên bo mạch, tối đa 4 PIRCAM có dây)
Khu vực	16
Người dùng	Người cài đặt: 1 Quản trị viên: 1 Người vận hành: 46
Thông báo SMS	Hỗ trợ (với module GPRS/3G/4G)
Tích hợp camera	2
Giao thức ARC	Cloud P2P: Hỗ trợ giao thức bảo mật P2P đám mây DC-09: Có thể kết nối ARC (ADM-CID/SIA-DCS) CSV-IP: Hỗ trợ CSV-IP
Công cụ lập trình	Web/TBS software
Nâng cấp firmware	Web/TBS software
Điện trở cuối đường truyền	Hỗ trợ 1K, 2.2K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K
Tính năng phần cứng	
Ngõ vào báo động	48 (8 vùng tích hợp trên bo mạch)
Ngõ ra báo động	48 (bao gồm 2 ngõ ra rơ-le tích hợp trên bo mạch và 2 ngõ ra I/O)
Nguồn ra	Chuông: Tối đa 12V 1.2A AUX: Tối đa 12V 1.5A Chuông và AUX: Tối đa 12V 2.1A
Tích hợp GPRS/3G/4G	Tùy chọn
Bus	1 bus Speed-X
Ngõ ra chuông	1 ngõ ra chuông có dây tích hợp trên bo mạch
Chống tháo gỡ	1 công tắc phát hiện tháo rời khỏi giá đỡ 1 công tắc phát hiện mở nắp trước
Giao diện mạng	1 cổng RJ45 10M/100M Ethernet
Đặc tính điện	
Nguồn vào	100 đến 240 VAC (có biến áp nguồn tích hợp trên bo mạch)
Công suất tiêu thụ	1. Nguồn 220V: + Khi có báo động: 1.875A, 30W + Khi không có báo động: 200mA, 3.2W 2. Nguồn pin 13.5V: + Khi có báo động: 1.5A, 22W + Khi không có báo động: 150mA, 2W
Loại pin	Pin axit chì (12V, 7Ah, không bao gồm pin theo mặc định)
Thời lượng pin	Lên đến 36 giờ

Hiển thị	
Đèn báo	4 đèn LED tích hợp trên bo mạch + 1 đèn LED chỉ báo nguồn AC (Màu xanh lá) + 1 đèn LED chỉ báo trạng thái hệ thống (Xanh lá/Đỏ) + 1 đèn LED chỉ báo trạng thái PSTN (Xanh lá/Đỏ) + 1 đèn LED chỉ báo trạng thái truyền thông di động (Xanh lá/Đỏ)
Thông tin chung	
Nhiệt độ hoạt động	-10°C tới +40°C
Độ ẩm hoạt động	10% tới 90%
Vật liệu vỏ	Nhựa
Màu sắc	Trắng
Kích thước (WxHxD)	261 mm × 199 mm × 86.4 mm
Trọng lượng	996.5 g
Quản lý thiết bị	
Thẻ	48
Điều khiển từ xa	48
Bàn phím	4
Chuông không dây	8

Specifications subject to change without notice.